



Specificaties Noxion LED Bulkhead Corido V2 Wit 16W 1600lm  
830-840-865 CCT | IP44 - Bewegings- en Lichtsensor

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |  |
|------------------|--|
| Artikelnummer    | 256155   |
| EAN              | 8719157067942  |
| Merk             | Noxion   |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Ceiling Light Corido V2 IP44 16W 3CCT Ø380mm with MW Sensor |
| Garantie         | 5 jaar   |
| Levensduur (uur) | 100000   |

## Technische Informatie

|                     |   |
|---------------------|---|
| Technologie         | LED Geïntegreerd                                |
| Netspanning (Volt)  | 220-240   |
| Dimbaar             | Nee, niet dimbaar                               |
| Lumen per watt      | 100   |
| Kleurcode           | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit, 865 Daglicht Wit    |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit, 6500 Daglicht Wit |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave                     |
| Lichtkleur          | Wit   |
| Kleurinstelling     | CCT   |
| Optische Afdekking  | PS (Polystyrene)                                |
| Powerfactor         | >0.50   |

## Armatuur Informatie

---

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Montage                  | Opbouw, Plafond                    |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector]             |
| IP-Waarde                | IP44 - Spatwaterdicht              |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule                  |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40                         |
| Kleur Armatuur           | Wit                                |
| Behuizing                | SPCC (Steel Plate Cold Commercial) |
| Noodverlichting          | Nee                                |

## Afmetingen

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 380 |
| Hoogte (mm)   | 98  |

## Sensor Informatie

---

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Sensortype | Bewegingssensor, Lichtsensor |
|------------|------------------------------|