



Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 243892 |
| EAN | 4058075633131 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | ORBIS SPARKLE 400MM 24W CLICK-CCT LEDV |
| Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|---|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Lumen per watt | 83 |
| Code Couleur | 827 Blanc Très Chaud, 865 Lumière du Jour |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2700 Blanc Très Chaud, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Blanc réglable |
| Facteur de puissance | >0.50 |

Informations de l'appareil

| | |
|-----------------------|-------------|
| Luminaire(s) par Type | Residential |
| Montage | Surface |

| | |
|------------------------|------------------|
| Connexion du Luminaire | Borne, 3 broches |
|------------------------|------------------|

| | |
|----------------------|------|
| Indice de Protection | IP20 |
|----------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| Protection Impacts | IK03 |
|--------------------|------|

| | |
|-------------------------------|------------|
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 |
|-------------------------------|------------|

| | |
|----------------------|-------|
| Couleur du Luminaire | Blanc |
|----------------------|-------|

| | |
|----------|-----------|
| Logement | Aluminium |
|----------|-----------|

| | |
|--------------------|-------|
| Couleur du boîtier | Blanc |
|--------------------|-------|

| | |
|----------------------|-----|
| Eclairage de Secours | Non |
|----------------------|-----|

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 400 |
|---------------|-----|

| | |
|--------------|-----|
| Largeur (mm) | 400 |
|--------------|-----|

| | |
|--------------|----|
| Hauteur (mm) | 91 |
|--------------|----|

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|